



GC20/GC30 系列

快速安装手册



广州威谱通信设备有限公司

本手册用于设备的快捷安装指导，详细配置请官网下载技术手册或者查阅调试界面内的帮助

1 硬件说明




LAN 口：LAN 口仅作为交换机调试用。

WAN 口：WAN 口作为设备呼叫业务的通信网口。

串 口：一般为生产调试用，特殊情况下维护使用。

2 端口排列

GC20系列



GC30系列




FXS 口：端口采用 RJ11 电话水晶头，GC20 最大支持 16 路 FXS。GC30 最大支持 32 路 FXS。

3 设备登陆

设备默认 IP 地址：**LAN 口 IP：192.168. 2.2 WAN 口 IP：192.168.0.235**

将电脑的 IP 地址固定于设备的 IP 处于同一个网段，打开电脑的网页浏览器，输入设备连接的 IP 地址加 8080 端口号（如：<http://192.168.0.235:8080>），然后回车。



输入登陆账号密码后即可登录到设备的 WEB 调试界面（默认账号密码：admin）。使用中强烈建议修改原始登陆账号以及密码。

4 IP 地址修改

点击网络配置进入配置界面，选择 WAN 口参数、LAN 口参数对设备 IP 地址进行配置，配置完成点击设置，然后点击上传库，完成后重启设备生效。

The screenshot shows a web-based configuration interface for a device. On the left is a sidebar menu with options: 系统信息, FXS, SIP 配置, 路由配置, 网络配置 (highlighted), 高级配置, 系统维护, and 帮助文档. The main area is titled '网络配置' and has two tabs: 'WAN口参数' and 'LAN口参数'. The 'WAN口参数' tab is active, displaying the following fields: 'WAN口模式' (static), 'IP地址' (192.168.0.235), '子网掩码' (255.255.255.0), '默认网关' (192.168.0.1), '启用DNS' (关闭), 'DNS服务器1' (empty), and 'DNS服务器2' (empty). A blue '设置' button is at the bottom left of the form.

5 SIP 服务器配置

点击 SIP 配置选择服务器配置进入配置界面，点击添加增加 SIP 服务器配置。配置好参数后点击提交然后点击上传库，完成后重启设备生效。

The screenshot shows the 'SIP 配置' section of the configuration interface. A modal window titled '编辑' is open, showing the configuration for a SIP server. The modal contains the following fields: '序号' (1), '端口名称' (209), '注册域名' (empty), '主服务器地址' (192.168.0.206), '主服务器端口' (6113), '备用服务器地址' (empty), '备用服务器端口' (empty), and '启用服务器应用' (关闭). A blue '提交' button is at the bottom right of the modal. The background shows the same sidebar menu as in the previous screenshot, with 'SIP 配置' highlighted.

6 IP 中继配置

添加 sip 服务器后必须添加 IP 中继，点击 IP 中继进入配置界面，点击添加或者批量添加 IP 中继。配置好后点击提交然后点击上传库，完成后点击重启设备



7 FXS 口配置

点击 FXS 进入配置界面，选择批量修改或者数据后面的修改按钮  对 FXS 端口进行配置。配置好后点击提交，然后点击上传库，完成后重启设备生效。



8 查询代码

查询本机 WAN 口 IP 地址：摘机后拨#*9；

查询本机分机号码：摘机后拨#*4；

查询本机端口号：摘机后拨#*28；

官网：www.wpet.com.cn

微信公众号：威谱数字智能电话系统

版本号：04402400

